



EV108



### Fernsteuergerät Komfort 1-10V mit

Fernsteuergerät Steuergerät mit 1..10 V Schnittstelle und Schließerkontakt zur gemeinsamen Steuerung von bis zu 30 Ferndimmern (EV100 oder EV102) oder zur direkten Steuerung von elektronischen (Keine Vorschläge) oder elektronischen Transformatoren mit 1..10 V-Schnittstelle. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Ferndimmen des Gerätes durch Taster (auch beleuchtet). Zusätzliche Handbedienung am Gerät. Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeit über separate am Gerät anschließbare Kontakte. Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitwert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall.

- Schaltausgang zum Freischalten angeschlossener EVG
- Zwangssteuerung und Szenenabruf, Schaltausgang zur Zustandsanzeige des Dimmausganges, Dimmgeschwindigkeit einstellbar
- mit 2-stelliger 7-Segment Funktionskanalanzeige
- mit 1 - 10 V Schnittstelle
- mit Betätigungstaste zum Ein- und Ausschalten, mit 2 Betätigungstasten zum heller und dunkler Dimmen
- Helligkeitgrenzwerte und Dimmgeschwindigkeit über Display einstellbar
- Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
- mit Schraubklemmen
- zur Montage auf DIN-Hutschiene

### Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~ +/- 10%
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb)	3 W
Leistungsaufnahme (Standby)	1 W
Steuerstrom 1-10 V (master)	50 mA
Betriebstemperatur	-10 ... 45 °C
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 ... 16 mm <sup>2</sup>
Schaltkontakt potenzialfrei	16 A, 230 V~ AC1
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE